

## RMB-1506

6-kanálový zesilovač vlastní instalace



Design zesilovače  
třídy AB



Automatické rozpoznání  
signálu



6 x 50 W robustního  
výkonu



Vstup 12 V trigger

RMB-1506 je ideální pro jednoduché multizónové audio systémy a lze jej spojit s naším surround receiverem, nebo předzesilovačem/procesorem a přidat hudbu do dalších tří obytných prostor, nebo "zón" Vašeho domova. Výstup link-bufferu umožňuje propojit další zesilovače pro větší multizónové aplikace.

Stejně jako všechny zesilovače Rotel, obsahuje nejžádanější funkce pro zákaznické instalace jako je ovládání útlumu na předním panelu, propojení vstupů, 12 V trigger, výstup s vyrovnávací pamětí, univerzální reproduktorové přípojky, a odpojitelný síťový kabel IEC.

## RMB-1506

6-kanálový zesilovač vlastní instalace



### SPECIFIKACE

<b>Trvalý Vstupní Výkon</b> (20 - 20k Hz, < 0.03% THD)	6 x 50 W/kanál, 8Ω	<b>Napájení – Požadavky</b>	
<b>Trvalý Vstupní Výkon</b> (DIN 1k Hz, 1.0% THD)	Všechny kanály vybuzené	USA	120 V, 60 Hz
<b>THD (Celkové Harmonické Zkreslení)</b> (20 Hz - 20k Hz, 8 Ω)	6 x 80 W/kanál, 4Ω	Evropa	230 V, 50 Hz
<b>Intermodulační Zkreslení</b> (60 Hz: 7 kHz, 4:1)	Všechny kanály vybuzené	<b>Příkon</b>	450 W
<b>Činitel Útlumu</b> (20-20,000 Hz, 8 Ω)	< 0.03%	Nečinný	42 W
<b>Vstupní Impedance</b>	>200	Standby	<0.5 Watts
<b>Vstupní Citlivost</b>		<b>Rozměry (Š × V × H)</b>	431 x 144 x 424 mm
<b>zesílení</b>	20 k Ω		17 x 5.7 x 16.7 in
<b>Vstupní přetížení</b>	1.0 V	<b>Hmotnost (Netto)</b>	15.3 kg, 33.75 lb
<b>Špičkový proud</b>	26 dB	<b>Přední Panel – Výška</b>	3U, 132.6 mm/5.2 in
<b>Frekvenční Rozsah (±1 dB)</b>	5.0 V	<b>Netto</b>	Černý
<b>S/N (Poměr Signál/Šum) (IHF A)</b>	> 25 A		
<b>Přeslechy/Separace</b>	10Hz - 100k Hz		
<b>Impedance reproduktorů</b>	115 dB		
<b>Automatické zapnutí úrovně</b> (se všemi vstupy)	> 70 dB		
	4 Ω (min)		
	1 mV vstupní signál		

Všechny specifikace jsou v době tisku přesné.

Rotel si vyhrazuje právo provádět vylepšení bez předchozího upozornění.