

ROTEL

AMPLIFICATEURS INTÉGRÉ

A11 Tribute



2 x 50 watts de puissance robuste, de Classe AB



Télécommande incluse



Entrée phono à aimant mobile pour le raccordement d'une platine



Bluetooth avec aptX et AAC



Convertisseur analogique/numérique Texas Instruments

L'A11 Tribute est un amplificateur intégré de classe AB 50 W (8 ohms) mis au point en coopération avec la légende de l'ingénierie audio, Ken Ishiwata, pour célébrer son héritage de plus de 40 ans dans l'industrie.

La collaboration entre Ken et les équipes de conception technique de Rotel a tenu toutes ses promesses avec un niveau de performance encore supérieur pour l'A11, un ampli très réussi, populaire et récompensé. Les composants mis à niveau et le réglage méticuleux de tous les circuits critiques offrent une

expérience plus riche, plus expressive et naturelle sur toutes les entrées, y compris le Bluetooth avec apt-X et sans fil AAC, les 4 entrées analogiques RCA et l'étage phono à aimant mobile pour les amateurs de vinyles.

L'affichage graphique du panneau avant et la télécommande IR permettent de commander sans effort l'audio alimenté par un transformateur toroïdal surdimensionné fabriqué en interne par Rotel. La performance acoustique qui en résulte parle d'elle-même dans toutes les conditions de charge, même avec les charges d'enceinte les plus difficiles.

L'amplificateur intégré rotel donne vie à vos sources sonores avec une fidélité incroyable. Voir plus d'informations sur

rotel.com



ROTEL

AMPLIFICATEURS INTÉGRÉ

A11 Tribute



SPÉCIFICATIONS

Puissance de sortie (20 - 20kHz, < 0.03%)	50 watts/ch (8 Ohms) 95 watts/ch (4 Ohms)	Contrôle de Tonalité - Graves / Aigus ± 10 dB à 100 Hz / 10k Hz
Distorsion harmonique totale (20 Hz - 20 kHz at rated power)	< 0.03%	Rapport de signal/bruit (pondéré IHF « A »)
Distorsion d'intermodulation (60 Hz : 7kHz, 4:1)	< 0.03%	Entrée Phono 85 dB
Réponse en fréquence		Entrées Ligne 100 dB
Entrée Phono	20 Hz - 20k Hz, ± 0.5 dB	Alimentation électrique
Entrées Ligne	10 Hz - 100k Hz, ± 0.5 dB	Europa 230 V, 50 Hz
Facteur d'amortissement (20 - 20,000 Hz, 8 Ohms)	140	Etats-Unis 120 V, 60 Hz
Sensibilité/impédance d'entrée		Consommation 160 Watts
Entrée Phono	2.3 mV / 47k Ohms	Consommation en veille < 0.5 Watts
Entrées Ligne	180 mV / 47k Ohms	BTU (4 Ohms, 1/8 puissanconominale) 479 BTU/h
Seuil de surcharge à l'entrée		Dimensions (L, H, P) 430 x 93 x 345 mm 17" x 3 5/8" x 13 1/2"
Entrée Phono	50 mV	Hauteur du panneau avant 80 mm, 3 1/8"
Entrées Ligne	4 V	Poids (net) 6.85 kg, 15.1 lb
Sortie pré-out / Impédance	1 V / 470 Ohms	Couleur de l'apparence Noir et argent

L'amplificateur intégré rotel donne vie à vos sources sonores avec une fidélité incroyable. Voir plus d'informations sur

rotel.com

