

A11 Tribute



Wzmacniacz stereo klasy AB, 50 Wat na kanał (przy obciążeniu 8Ω)



Wyposażony w pilota zdalnego sterowania



Stopień wejściowy gramofonu z wkładką z ruchomym magnezem (MM)



Bluetooth (transmisja strumieniowa apt-X i ACC)



Texas Instruments przetwornik cyfrowo-analogowy

A11 Tribute jest zintegrowanym 50W (8Ω) wzmacniaczem klasy AB opracowanym we współpracy z legendą inżynierii audio, Kenem Ishiwata, jako hołd dla jego ponad 40-letniej obecności w branży audio.

Współpraca pomiędzy Kenem i zespołami konstruktorów Rotel zaowocowała obietnicą poprawy już i tak wysokich parametrów niezwykle udanego, popularnego i wielokrotnie nagradzanego modelu A11. Ponowny dobór podzespołów oraz precyzyjne dostrojenie wszystkich krytycznych obwodów zapewniło bogatszy, bardziej ekspresyjny i realistyczny dźwięk ze wszystkich źródeł sygnału, uwzględniając bezprzewodowe

połączenie Bluetooth apt-X i AAC, zestaw 4 złączy RCA, a także stopień gramofonowy MM przeznaczony dla miłośników płyt winylowych.

Wyświetlacz graficzny na panelu przednim i pracujący w paśmie podczerwieni pilot zdalnego sterowania zapewniają bezproblemowe sterowanie dźwiękiem, zaś źródłem zasilania jest wbudowany toroidalny, ponadwymiarowy transformator wyprodukowany przez firmę Rotel. Uzyskane dzięki temu możliwości akustyczne głośników przy dowolnych, nawet najtrudniejszych, warunkach obciążeń mówią same za siebie.

Wzmacniacze zintegrowane Rotel ożywiają źródła z niesamowitą wiernością. Zobacz więcej na stronie rotel.com



A11 Tribute



SPECYFIKACJA

Moc Wyjściowa (20 - 20kHz, < 0.03%,)	50 watts/ch (8 Ω) 95 watts/ch (4 Ω)	Regulacja barwy dźwięku — Bass / Treble	± 10 dB w zakresie 100 Hz / 10k Hz
Całkowite Zniekształcenia Harmoniczne (20 Hz - 20 kHz)	< 0.03%	Współczynnik Sygnał/Szum (IHF "A" ważony)	
Zniekształcenia Intermodulacyjne (60 Hz : 7kHz, 4:1)	< 0.03%	Wejście phono	85 dB
Pasma Przenoszenia		Wejścia sygnału liniowego	100 dB
Wejście phono	20 Hz - 20k Hz, ± 0.5 dB	Wymagania Dotyczące Zasilania	
Wejścia sygnału liniowego	10 Hz - 100k Hz, ± 0.5 dB	Europe	230 V, 50 Hz
Współczynnik Tłumienia (20 - 20,000 Hz, 8 Ω)	140	USA	120 V, 60 Hz
Czułość Wejściowa/Impedancja		Pobór Moc	160 watts
Wejście phono	2.3 mV / 47k Ω	Pobór MoCY w Trybie Czuwania	< 0.5 watts
Wejścia sygnału liniowego	180 mV / 47k Ω	BTU (4 Ω, 1/8 mocy)	479 BTU/h
Przeciążenie Wejściowe		Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.)	430 x 93 x 345 mm 17" x 3 5/8" x 13 1/2"
Wejście phono	50 mV	Wysokość Panelu Przedniego	80 mm, 3 1/8"
Wejścia sygnału liniowego	4 V	Waga Netto	6.85 kg, 15.1 lb
Poziom preout / impedancja wyjściowa	1 V / 470 Ω	Kolor Wykończenia	Srebrny i Czarny

Wzmacniacze zintegrowane Rotel ożywiają źródła z niesamowitą wiernością. Zobacz więcej na stronie rotel.com

