



2 x 40 Watts  
de poder robusto,  
4 Ohms



Projeto de  
amplificador  
classe AB



Entrada Moving  
Magnet Phono Stage  
para conexão de toca-  
discos



Alta corrente  
fonte de energia



Inclui controle  
remoto

O Amplificador Integrado A8 é a fusão perfeita de potência, tamanho, eficiência e valor, concebido para os entusiastas da música.

Construído em torno de um transformador de potência toroidal de alta corrente fabricado internamente pela Rotel, o A8 fornece 40 Watts por canal de potência de Classe A/B em 4 ohms. Os transistores de saída de alta eficiência garantem que a energia dos graves profundos é controlada com a máxima precisão, mantendo confortavelmente a compostura em todos os níveis de audição.

O A8 inclui três entradas RCA de nível de linha para ligar as suas fontes analógicas favoritas, complementadas por um estágio fono compatível com Moving Magnet para rodar álbuns de vinil clássicos. Para uma audição privada, está também incluída uma entrada para auscultadores de 1/8" no painel frontal.

O telecomando por infravermelhos incluído assegura uma operação precisa e sem falhas do nível de volume e da seleção da entrada da fonte pretendida, tudo a partir da sua posição de audição favorita. O telecomando também inclui convenientemente funções de controlo do transporte de CD que suportam leitores de CD Rotel.

A seleção pessoal da cor do indicador de volume LED permite que o A8 seja adaptado ao estado de espírito e ao ambiente. Escolha entre as cores de LED Vermelho, Verde, Azul ou Roxo, que se adaptam confortavelmente a qualquer ambiente. Utilize os controlos de graves, agudos e equilíbrio do painel frontal para personalizar a experiência de audição com a sua música.

Os postes de ligação para altifalantes de 5 vias no painel traseiro proporcionam a máxima flexibilidade de instalação e ligação aos seus altifalantes.

Disponível nas variantes preto elegante e prateado sofisticado, o A8 integra a potência, a versatilidade e a elegância da sua experiência de áudio.



ESPECIFICAÇÃO

Potência da saída	30 Watts / canal (8 Ohms) 40 Watts / canal (4 Ohms)	Requerimentos poderosos	120 V, 60 Hz
Distorção Harmônica Total	< 0,03%	USA	230 V, 50 Hz
Distorção de Intermodulação (60 Hz : 7k Hz, 4:1)	< 0,03%	EU	
Resposta de frequência		Consumo de energia	110 Watts
Entrada fono	20 Hz - 20k Hz, -0,5 dB, +0 dB	Consumo de energia em espera	< 0,5 Watts
Entradas de nível de linha	10 Hz - 100k Hz, -0,5 dB, +0 dB	BTU (4 Ohms, 1/8 de potência)	340 BTU/h
Fator de amortecimento (20 - 20,000 Hz, 8 Ohms)	80	Dimensões (LxAxP)	430 x 73 x 347 mm 17" x 2 7/8" x 13 5/8"
Sensibilidade/Impedância de Entrada		Altura do painel frontal	60 mm / 2 3/8".
Entrada fono	2,5 mV / 40k Ohms	Peso (líquido)	5,8 kg, 12,8 libras.
Entradas de nível de linha	180 mV / 60k Ohms	Terminar	Preto e Prata
Sobrecarga de entrada			
Entrada fono	50 mV		
Entradas de nível de linha	4 V		
Controles de tom - graves/agudos	± 6 dB a 100 Hz / 10k Hz		
A relação sinal-ruído (IHF "A" ponderado)			
Entrada fono	80 dB		
Entradas de nível de linha	90 dB		