

MICHI

P430

PRZEDWZMACNIACZ



ESS ES9028PRO (32-bit)
8-kanalowy przetwornik
cyfrowo-analogowy



Symetryczne wejścia i
wyjścia XLR



Wejście Moving
Magnet Phono
do podłączenia
gramofonu

roon
TESTED

Certyfikat
Roon Tested



Bluetooth z aptX™ HD
oraz AAC



Wyposażony w
pilota zdalnego
sterowania

Michi Prestige P430 jest precyzyjnym centrum sterowania dla zaawansowanych systemów dwukanałowych, łączącym dopracowane zarządzanie źródłami, elastyczność instalacyjną i wyjątkowy poziom detali muzycznych. Jego transparentna ścieżka sygnałowa i architektura o ultraniskim poziomie szumów zachowują integralność każdego źródła, pozwalając muzyce wybrzmieć z większą klarownością, głębią i emocjonalną ekspresją.

Zbalansowane wejścia i wyjścia analogowe XLR oraz wyjścia i wejścia RCA umożliwiają łatwą integrację P430 z wysokowydajnymi wzmacniaczami mocy oraz szeroką gamą źródeł, w tym z wejściem gramofonowym dla wkładek Moving Magnet. Zbalansowana konstrukcja toru, odseparowane, niezależne podwójne zasilacze oraz zoptymalizowana architektura uziemienia tworzą ultraciche tło, stabilną scenę dźwiękową i wciągającą przestrzeń, zapewniając jednocześnie zarówno detaliczność, jak i skalę dźwięku.

Dla cyfrowych źródeł audio P430 pełni rolę nowoczesnego przetwornika DAC z wejściami cyfrowymi koaksjalnymi i optycznymi, HDMI ARC do dźwięku z telewizora, PC-USB do dźwięku z komputera z obsługą PCM 32-bit/384 kHz oraz DSD256, a także łącznością Bluetooth z kodekami aptX™ HD i AAC. W centrum urządzenia znajduje się 8-kanalowy przetwornik ESS SABRE ES9028PRO z zaawansowanym taktowaniem i kontrolą jittera, zapewniający dokładną, wysokorozdzielczą konwersję cyfrowo-analogową.

P430 łączy dopracowany design z intuicyjną obsługą, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w dedykowanych pokojach odsłuchowych, jak i w wyrafinowanych systemach w salonie. Wyjście słuchawkowe ¼ cala (6,35 mm) umożliwia odsłuch prywatny, natomiast podwójne wyjścia subwoofera ułatwiają integrację niskich częstotliwości dla uzyskania większej głębi basu. Cyfrowe wyjścia koaksjalne i optyczne dodatkowo rozszerzają możliwości integracji systemu, pozwalając na współpracę z zewnętrznymi procesorami cyfrowymi lub niestandardowymi konfiguracjami audio.

P430 jest bezkompromisowym centrum sterowania Twojego systemu audio, oferującym precyzję, wszechstronność i głębsze połączenie z muzyką.

Being Roon Tested means that Rotel and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Rotel equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

P430

PRZEDWZMACNIACZ



SPECYFIKACJA

Całkowite zniekształcenie harmoniczne < 0,002%

Zniekształcenia plintermodulacyjne < 0,002%
(60 Hz : 7 kHz, 4:1)

Czułość wejściowa/impedancja

Wejście phono (MM) 2,5 mV / 47k Ω
Wejścia sygnału liniowego (RCA) 160 mV / 33k Ω
Wejścia sygnału liniowego (XLR) 320 mV / 55k Ω

Przebieżenie wejściowe

Wejście phono (MM) 69 mV
Wejścia sygnału liniowego (RCA) 4,1 V
Wejścia sygnału liniowego (XLR) 12 V

Poziom wyjściowy

Poziom sygnału liniowego (RCA) / impedancja 1 V / 100 Ω
Symetryczne (XLR) / impedancja 2 V / 200 Ω

Odpowiedź częstotliwościowa

Wejście phono 20 Hz - 20k Hz, 0 $\pm$ 0,3 dB
Wejścia sygnału liniowego (RCA) 10 Hz - 100k Hz, 0 $\pm$ 0,3 dB
Wejścia sygnału liniowego (XLR) 10 Hz - 100k Hz, 0 $\pm$ 0,3 dB

Regulacja barwy dźwięku

Bas $\pm$ 10 dB w zakresie 100 Hz
Wysokie tony $\pm$ 10 dB w zakresie 10k Hz

Współczynnik sygnał/szum

(IHF "A" ważony)

Wejście phono 82 dB
Wejścia sygnału liniowego (RCA) 110 dB
Wejścia sygnału liniowego (XLR) 106 dB

Sekcja cyfrowa

Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20k Hz (0 $\pm$ 0,3 dB)

Współczynnik sygnał/szum 103 dB
(IHF "A" ważony)

Czułość wejściowa/impedancja 0 dBFs / 75 Ω

Poziom preout

DAC ESS ES9028PRO DAC

Cyfrowe sygnały wejściowe SPDIF LPCM (do 192kHz 24 bit)

koncentryczne/optyczne

PC-USB

USB Audio Class 2.0
(do 384kHz 32-bit)*
*Niezbędna instalacja sterownika
Obsługa DSD (do 4X, 11,2 MHz)
i DoP (do 2X, 5,6 MHz)
Obsługa Roon Tested

HDMI

Obsługuje CEC z funkcją ARC
Tylko 2-kanalowy PCM
(do 48 kHz 24-bit)

Wymagania dotyczące zasilania

Europa 230 V, 50 Hz
USA 120 V, 60 Hz

Pobór mocy

Pobór mocy w trybie czuwania 45 W

Normalna < 0,5 W
Obudzenie sieci < 2 W

BTU

98 BTU/h

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł)

431 x 148 x 404 mm

17 x 5 ⁵/₈ x 15 ⁵/₈"

Wysokość panelu przedniego

131 mm / 5 ¹/₈"

Waga (netto)

10,8 kg

Kolor wykończenia

Czarny

Wszystkie specyfikacje są aktualne w momencie druku.
Michi zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń bez powiadomienia.