

MICHI

P430

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ



ЦАП ESS ES9028PRO
(32-бит) 8-канальный



Симметричные входы
и выходы XLR



Вход для головки
звукоснимателя с
подвижным магнитом
для подключения
проигрывателя пластинок



Сертифицировано
как "Roon Tested"



Беспроводные
технологии aptX™ HD
и AAC Bluetooth



Включает
дистанционное
управление

Предусилитель Michi Prestige P430 служит прецизионным центром управления передовыми двухканальными системами, сочетая улучшенное управление источниками, универсальность установки и исключительную детальность музыки. Его прозрачный канал передачи сигнала и архитектура со сверхнизким уровнем шума сохраняют целостность каждого источника, позволяя музыке звучать с большей четкостью, глубиной и эмоциональностью.

Балансные аналоговые входы и выходы XLR и RCA позволяют P430 легко интегрироваться с высококачественными усилителями мощности и широким выбором источников, включая вход для ММ-картриджей. Балансный путь сигнала, два изолированных независимых источника питания и оптимизированная архитектура заземления обеспечивают низкий уровень шума, стабильный звуковой образ и захватывающую звуковую сцену. В результате получился предусилитель, который поддерживает как детальность, так и масштабность, раскрывая тонкие музыкальные текстуры, сохраняя при этом контроль и убедительность.

Для цифровых источников P430 функционирует как современный ЦАП с коаксиальными и оптическими входами, HDMI ARC для ТВ-аудио, принимает компьютерный аудио сигнал PC-USB с поддержкой PCM 32 бит/ 384 кГц и DSD256, а также беспроводной Bluetooth с aptX™ HD и AAC. В его основе - 8-канальный ЦАП ESS SABRE ES9028PRO с улучшенным тактированием и контролем джиттера, обеспечивающий точное цифроаналоговое преобразование с высоким разрешением.

P430 сочетает изысканный промышленный дизайн и интуитивно понятное управление, что делает его одинаково подходящим как для специальных помещений для прослушивания, так и для гостиных премиум-класса. Выход для наушников диаметром 1/4 дюйма (6,35 мм) поддерживает персональное прослушивание, а два выхода на сабвуфер обеспечивают интеграцию низких частот для придания дополнительной глубины. Коаксиальные и оптические цифровые выходы еще больше расширяют возможности подключения, поддерживая интеграцию с цифровыми процессорами или другими аудио системами.

P430 - это первоклассный центр управления вашей аудио системой, обеспечивающий точность, универсальность и еще более глубокую связь с вашей музыкой.

Being Roon Tested means that Rotel and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Rotel equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

P430

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие гармонические искажения		< 0,002%	Цифровая секция		
Интермодуляционные искажения (60 Гц : 7 кГц, 4:1)		< 0,002%	Частотная характеристика		20 Гц - 20к Гц (0 ± 0.3 дБ)
Входная чувствительность/ импеданс			Отношение сигнал/шум (IHF взвешенное по кривой "A")		103 дБ
Вход Phono (MM)		2,5 мВ / 47 кОм	Входная чувствительность/ импеданс		0 дБФс / 75 Ом
Линейный вход (RCA)		160 мВ / 33 кОм	Выхода предусилителя		1,35 В (при -20 дБ)
Линейный вход (XLR)		320 мВ / 55 кОм	Цифро-аналоговые преобразователи		ESS ES9028PRO ЦАП
Перегрузка по входу			Декодируемые сигналы с входов		SPDIF LPCM (до 192 кГц 24-бит)
Вход Phono (MM)		69 мВ	Коаксиальные/оптически		
Линейный вход (RCA)		4,1 В	PC-USB		USB Audio Class 2.0 (до 384 кГц 32-бит)* *Необходима установка драйвера
Линейный вход (XLR)		12 В			DSD (до 4X, 11,2 МГц) и DoP (до 2X, 5,6 МГц) поддержка Roon Tested поддержка
Уровень выхода			HDMI		Поддержка CEC с функцией ARC Только 2-канальный PCM (до 48 кГц, 24 бит)
Линейный уровень (RCA) / импеданс		1 В / 100 Ом			
Симметричные (XLR) / импеданс		2 В / 200 Ом			
Частотная характеристика			Требования к электропитанию		230 В, 50 Гц
Вход Phono		20 Гц - 20 кГц, 0 ± 0.3 дБ	Потребляемая мощность		45 Вт
Линейный вход (RCA)		10 Гц - 100 кГц, 0 ± 0.3 дБ	Потребление в режиме Standby		
Линейный вход (XLR)		10 Гц - 100 кГц, 0 ± 0.3 дБ	Обычный		< 0,5 Вт
Регуляторы тембра			Пробуждение сети		< 2 Вт
Bass		±10 дБ при 100 Гц	БТЕ		98 БТЕ / ч
Treble		±10 дБ при 10 кГц	Размеры (Ш x В x Г)		431 x 148 x 404 мм
Отношение сигнал/шум (IHF взвешенное по кривой "A")			Высота передней панели		131 мм
Вход Phono		82 дБ	Масса нетто		10,8 кг
Линейный вход (RCA)		110 дБ	Цвет отделки		Черный
Линейный вход (XLR)		106 дБ			

Все технические характеристики соответствуют действительности на дату издания.
Компания Michi оставляет за собой право модернизировать изделия без предварительного уведомления