

MICHI

P430

PREAMPLIFICADOR



DAC de 8 canales de ESS 32-bit



Entradas y salidas XLR balanceadas



Certificado Roon Tested



Entrada Phono de imán móvil para conexión de tocadiscos



Bluetooth inalámbrico aptX™ HD y AAC



Incluye control remoto

El preamplificador Michi Prestige P430 sirve como centro de control de muy altas prestaciones para sistemas estereofónicos avanzados, aunando gestión refinada de las fuentes, versatilidad de instalación y un nivel de detalle musical fuera de lo común. Su trayecto de señal transparente y su arquitectura de muy bajo ruido preservan la integridad de la señal procedente de cada fuente, permitiendo que la música sea reproducida con más claridad, profundidad y presencia emocional.

Entradas y salidas analógicas balanceadas XLR y no balanceadas RCA permiten que el P430 se integre fácilmente con etapas de potencia de altas prestaciones y una extensa gama de fuentes, entre ellas giradiscos equipados con cápsulas de imán móvil (MM). Su topología circuital balanceada, sus dos fuentes de alimentación independientes y aisladas y una arquitectura de conexión a masa optimizada garantizan un ruido de fondo extremadamente bajo, una imagen sonora estable y un escena sonora inmersiva. El resultado es un preamplificador que combina detalle y amplitud, revelando sutiles texturas musicales sin perder control ni autoridad.

En lo que respecta a las fuentes digitales de audio, el P430 funciona como un moderno DAC con entradas coaxiales y ópticas, una toma HDMI ARC para el sonido del televisor, audio desde ordenador vía USB con soporte para PCM de 32 bits/384 kHz y DSD256 y conexión inalámbrica Bluetooth con aptX™ HD y AAC. En su interior se encuentra un DAC de 8 canales ESS SABRE ES9028PRO con esquema de sincronismo y control del "jitter" avanzados para garantizar una conversión de digital a analógico precisa y con una resolución máxima.

El P430 combina un diseño industrial refinado con un manejo intuitivo, lo que lo hace ideal tanto para salas de escucha dedicadas como para salas de estar en entornos de prestigio. Una salida de auriculares para conector de 6'35 mm permite la escucha privada, mientras que dos salidas para subwoofer amplían la restitución de las octavas inferiores para lograr profundidad extra. Salidas digitales coaxiales y ópticas expanden adicionalmente la conectividad del sistema, posibilitando la integración con procesadores digitales externos o instalaciones personalizadas.

El P430 es un centro de control de muy altas prestaciones para sistemas de audio que aporta precisión, versatilidad y una conexión más profunda con su música favorita.

Being Roon Tested means that Rotel and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Rotel equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

P430

PREAMPLIFICADOR



SPECIFICHE

Distorsión Armónica Total	< 0'002%	Sección Digital	
Distorsión por Intermodulación (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0'002%	Respuesta en Frecuencia	20 Hz - 20k Hz (0 ± 0.3 dB)
Sensibilidad/Impedancia de Entrada		Relación Señal/Ruido (ponderación "A")	103 dB
Entrada de Fono (MM)	2'5 mV / 47k ohmios	Sensibilidad/Impedancia de Entrada	0 dBfs / 75 ohmios
Entradas de Línea (RCA)	160 mV / 33k ohmios	Seuil de surcharge des sorties préamplificateur	1'35 V (a -20 dB Posición de volumen)
Entradas de Línea (XLR)	320 mV / 55k ohmios	Convertidores D/A	ESS ES9028PRO DAC
Nivel de Saturación		Señales de entrada digitales coaxiales/ópticas	SPDIF LPCM (hasta 192kHz 24 bit)
Entrada de Fono (MM)	69 mV	PC-USB	USB Audio Class 2.0 (hasta 384kHz 32-bit)* *Se requiere la instalación de un controlador ("driver") específico
Entradas de Línea (RCA)	4'1 V		DSD (hasta 4X, 11'2 MHz) con soporte DoP (hasta 2X, 5'6 MHz)
Entradas de Línea (XLR)	12 V		Roon Tested soporte
Nivel de Salida			Compatible con CEC con función ARC
Nivel de Línea (RCA) / Impedancia	1 V / 100 ohmios		Solo PCM de 2 canales (hasta 24 bits/48 kHz)
Balanceadas (XLR) / Impedancia	2 V / 200 ohmios		
Respuesta en Frecuencia		HDMI	
Entrada de Fono	20 Hz-20k Hz, 0 ± 0.3 dB		
Entradas de Línea (RCA)	10 Hz-100k Hz, 0 ± 0.3 dB	Alimentación	
Entradas de Línea (XLR)	10 Hz-100k Hz, 0 ± 0.3 dB	Europa	230 V, 50 Hz
Control de Tono		EE'UU'	120 V, 60 Hz
Graves	±10 dB a 100 Hz	Consumo	45 vatios
Agudos	±10 dB a 10k Hz	Consumo en Standby	
Relación Señal/Ruido (ponderación "A")		Normal	< 0'5 vatios
Entrada de Fono	82 dB	Activación de la red	< 2 vatios
Entradas de Línea (RCA)	110 dB	BTU	98 BTU/h
Entradas de Línea (XLR)	106 dB	Dimensiones (An x Al x P)	431 x 148 x 422 mm 17" x 5 7/8" x 16"
		Altura del Panel Frontal	131 mm / 5 1/8"
		Peso (Neto)	10'8 kg
		Acabados	Negro

Todas estas especificaciones son correctas en el momento de la impresión del presente manual de instrucciones.
Michi se reserva el derecho a realizar modificaciones en las mismas sin aviso previo.