

MICHI

X430

AMPLIFICATEUR STÉRÉO INTÉGRÉ



2 x 340 watts de puissance robuste, 4 ohms



Bluetooth with aptX™ HD et AAC sans fil



Certifié Roon Tested



Convertisseur analogique/numérique ESS 32-bit



Télécommande incluse

L'amplificateur intégré Michi Prestige X430 incarne la puissance sans compromis, l'ingénierie de précision et un savoir-faire raffiné. Le X430 délivre une puissance impressionnante de 340 watts par canal sous 4 ohms (210 watts sous 8 ohms). Ses étages de sortie de classe AB utilisent des transistors de sortie push-pull à courant élevé, optimisés sur mesure, pour une dynamique d'une précision et d'une maîtrise exceptionnelles, capables de piloter même les enceintes les plus exigeantes.

Au cœur du X430 se trouve un convertisseur numérique-analogique (DAC) ESS SABRE ES9039Q2M 32 bits haut de gamme, garantissant une transparence et une fidélité musicale exceptionnelles. La connectivité numérique comprend 3 entrées coaxiales, 3 entrées optiques Toslink, une entrée PC-USB (PCM 32 bits/384 kHz, DSD 256/4X avec DoP) et le streaming sans fil Bluetooth aptX™ HD/AAC.

L'entrée HDMI ARC permet une connexion directe et pratique à votre téléviseur, offrant films, événements sportifs et jeux en haute fidélité grâce à un système audio 2.1 homogène doté de deux sorties subwoofer et de deux paires de bornes d'enceintes A-B sélectionnables par l'utilisateur.

Pour les amateurs de vinyles, le X430 dispose également d'une entrée phono à aimant mobile (MMP) ainsi que de trois entrées RCA, garantissant la compatibilité avec toutes les sources audio classiques.

Un transformateur toroïdal massif, fabriqué en interne et logé dans un boîtier antiparasite, alimente des alimentations propriétaires assurant un bruit ultra-faible, une distorsion minimale et une dynamique exceptionnelle. Les circuits critiques sont isolés physiquement et électriquement tout au long du trajet audio, optimisant ainsi l'intégrité du signal.

Le Michi X430 allie excellence mécanique et élégance visuelle. Sa façade, son capot supérieur et son bouton de volume moleté en aluminium anodisé sont usinés avec précision pour une durabilité accrue et une finition haut de gamme. Un panneau avant en verre massif, doté d'un grand écran couleur haute résolution personnalisable, propose des modes spectre et vumètre pour une expérience d'écoute encore plus immersive, le tout dans un design moderne.

Le X430 incarne la passion de Michi pour l'intégrité musicale et une ingénierie sans compromis : conçu pour exploiter pleinement le potentiel sonore des lecteurs CD, des streamers dédiés, des sources TV et des composants analogiques. Une solution intégrée qui donne vie à chaque source.

Being Roon Tested means that Michi and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Michi equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

X430

AMPLIFICATEUR STÉRÉO INTÉGRÉ



SPÉCIFICATIONS

Puissance de sortie (FTC)	220 watts/canal (8 ohms)
Puissance de sortie maximale (Non FTC)	340 watts/canal (4 ohms)
Puissance de sortie continue (Non FTC)	210 watts/canal (8 ohms)
Distorsion harmonique totale	< 0.03%
Distorsion d'intermodulation (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0.03%
Réponse en fréquence	
Entrée Phono	20 Hz-20k Hz (+0 dB, -0.5 dB)
Entrées Ligne	10 Hz-100k Hz (+0 dB, -0.5 dB)
Facteur d'amortissement (20 Hz - 20kHz, 8 ohms)	260
Sensibilité/impédance d'entrée	
Entrée Phono (MM)	5.56 mV / 47k ohms
Entrées Ligne (RCA)	356 mV / 100k ohms
Entrées Ligne (XLR)	743 mV / 50k ohms
Seuil de surcharge à l'entrée	
Entrée Phono (MM)	66 mV
Entrées Ligne (RCA)	4 V
Entrées Ligne (XLR)	10 V
Rapport de signal/bruit (IHF "A" pondéré)	
Entrée Phono	> 80 dB
Entrées Ligne (RCA)	> 105 dB
Entrées Ligne (XLR)	> 100 dB
Sortie préampli/impédance	1.92 V / 100 ohms
Contrôle de tonalités	
Graves	±10 dB à 100 Hz
Aigus	±10 dB à 10k Hz
Séparation des canaux	
Entrée Phono	> 55 dB
Entrées Ligne (RCA)	> 55 dB
Entrées Ligne (XLR)	> 55 dB

Section Numérique	
Réponse en fréquence	10 Hz - 20k Hz (+0, -0.4 dB, Max)
Rapport de signal/bruit (IHF "A" pondéré)	> 110 dB
Sensibilité/impédance d'entrée	0 dBFs / 75 ohms
Seuil de surcharge des sorties préamplificateur	1.15 V (à -20 dB)
Convertisseur Numérique / Analogique	ESS ES9039Q2M DAC
Signaux pris en charge sur les entrées coaxiales/optiques	SPDIF LPCM (jusqu'à 192kHz 24 bit)
PC-USB	USB Audio Class 2.0 (jusqu'à 384kHz 32-bit)* *Installation d'un programme (driver) nécessaire DSD (jusqu'à 4X, 11.2 MHz) et DoP (jusqu'à 2X, 5.6 MHz) support Roon Tested
HDMI	Prise en charge CEC avec fonction ARC PCM 2 canaux uniquement (jusqu'à 24 bits/48 kHz)
Alimentation électrique	
Europe	230 V, 50 Hz
Etats-Unis	120 V, 60 Hz
Consommation	520 watts
Consommation en veille	
Normal	< 0.5 watts
Réveil du réseau	< 2 watts
BTU (4 ohms, 1/8 puissance nominale)	1476 BTU/h
Dimensions (L, H, P)	431 x 148 x 422 mm 17" x 6 3/8" x 15 5/8"
Hauteur du panneau avant	131 mm / 5 1/8"
Poids (net)	16.9 kg, 37.3 lbs.
Couleur	Noir

Toutes les spécifications sont garanties exactes au moment de l'impression.
Michi se réserve le droit de les modifier sans préavis.