

MICHI

X430

WZMACNIACZ ZINTEGROWANY



2 x 340 solidnej mocy,
4 om



Bluetooth z aptX™ HD
oraz AAC



Certyfikat
Roon Tested



ESS ES9039Q2M (32-bit)
cyfrowoanalogowy
klasy



Wyposażony w
pilota zdalnego
sterowania

Wzmacniacz zintegrowany Michi Prestige X430 to synonim bezkompromisowej mocy, precyzji wykonania i wyrafinowanego kunsztu. X430 oferuje imponującą moc 340 W na kanał dla głośników 4-omowych (210 W dla głośników 8-omowych). Stopnie wyjściowe klasy AB wykorzystują specjalnie dostrojone tranzystory wyjściowe push-pull o wysokim natężeniu prądu, zapewniając dynamikę i doskonałą kontrolę, która poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi głośnikami.

Sercem X430 jest wysokiej klasy 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy ESS SABRE ES9039Q2M, zapewniający wyjątkową przejrzystość i precyzję brzmienia. Łączność cyfrowa obejmuje 3 wejścia koncentryczne, 3 wejścia optyczne Toslink, PC-USB (PCM 32-bit/384 kHz, DSD 256/4X z DoP) oraz bezprzewodowe strumieniowanie Bluetooth aptX™ HD/AAC.

Wejście HDMI ARC wygodnie łączy się bezpośrednio z telewizorem, zapewniając wysokiej jakości odtwarzanie filmów, transmisji sportowych i gier, tworząc płynny system audio 2.1 z dwoma wyjściami na subwoofer i dwoma zestawami gniazd głośnikowych A-B do wyboru przez użytkownika.

Miłośnicy płyt winylowych mogą skorzystać z wejścia gramofonowego MM (Moving Magnet Phono) oraz trzech wejść RCA, co zapewnia kompatybilność ze wszystkimi starszymi źródłami dźwięku.

Masywny, produkowany przez nas transformator toroidalny w obudowie redukującej hałas napędza opatentowane zasilacze, zapewniając ultraniski poziom szumów, minimalne zniekształcenia i wyjątkową dynamikę. Kluczowe obwody są fizycznie i elektrycznie izolowane w całym torze audio, co dodatkowo zwiększa integralność sygnału.

Michi X430 łączy w sobie doskonałość mechaniczną z wizualną elegancją. Jego anodowany aluminiowy panel przedni, górna pokrywa i radełkowane pokrętki głośności są precyzyjnie obrobione, co zapewnia trwałość i elegancki wygląd. Solidny szklany panel przedni z dużym, kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości jest konfigurowalny przez użytkownika i oferuje tryby widma oraz miernika VU, co zapewnia jeszcze bardziej wciągające wrażenia słuchowe w nowoczesnym wykończeniu.

X430 ucieleśnia pasję Michi do muzycznej integralności i bezkompromisowej inżynierii – zaprojektowany, aby uwolnić pełen potencjał brzmieniowy odtwarzaczy CD, dedykowanych streamerów, źródeł TV i komponentów analogowych. Jedno zintegrowane rozwiązanie, które ożywia każde źródło.

Being Roon Tested means that Michi and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Michi equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

X430

WZMACNIACZ ZINTEGROWANY



SPECYFIKACJA

Moc wyjściowa (FTC) 220 W/Kanał (8 Ω)

Maksymalna moc wyjściowa (Non FTC) 340 W/Kanał (4 Ω)

Ciągła moc wyjściowa (Non FTC) 210 W/Kanał (8 Ω)

Całkowite zniekształcenie harmoniczne < 0,03%

Zniekształcenia plntermodulacyjne < 0,03%
(60 Hz : 7 kHz, 4:1)

Odpowiedź częstotliwościowa

Wejście phono 20 Hz-20k Hz (+0 dB, -0,5 dB)
Wejścia sygnału liniowego 10 Hz-100k Hz (+0 dB, -0,5 dB)

Współczynnik tłumienia 260
(20 Hz - 20kHz, 8 Ω)

Czułość wejściowa/impedancja

Wejście phono (MM) 5,6 mV / 47k Ω
Wejścia sygnału liniowego (RCA) 356 mV / 100k Ω
Wejścia sygnału liniowego (XLR) 743 mV / 50k Ω

Przebieżenie wejściowe

Wejście phono (MM) 66 mV
Wejścia sygnału liniowego (RCA) 4 V
Wejścia sygnału liniowego (XLR) 10 V

Współczynnik sygnał/szum
(IHF "A" ważony)

Wejście phono > 80 dB
Wejścia sygnału liniowego (RCA) > 105 dB
Wejścia sygnału liniowego (XLR) > 100 dB

Poziom preout/impedancja wyjściowa 1,92 V / 100 Ω

Regulacja barwy dźwięku

Bas ±10 dB w zakresie 100 Hz
Wysokie tony ±10 dB w zakresie 10k Hz

Separacja kanałów

Wejście phono > 55 dB
Wejścia sygnału liniowego > 55 dB
Wejścia sygnału liniowego (XLR) > 55 dB

Sekcja cyfrowa

Pasma przenoszenia 10 Hz - 20k Hz (+0,-0,4 dB, Maksym)
Współczynnik sygnał/szum > 110 dB
(IHF "A" ważony)

Czułość wejściowa/impedancja 0 dBFs / 75 Ω

Poziom preout

DAC

Cyfrowe sygnały wejściowe ESS ES9039Q2M DAC

koncentryczne/optyczne SPDIF LPCM (do 192kHz 24 bit)

PC-USB

USB Audio Class 2.0
(do 384kHz 32-bit)*
*Niezbędna instalacja sterownika

HDMI

Wymagania dotyczące zasilania

Europa 230 V, 50 Hz
USA 120 V, 60 Hz

Pobór mocy

520 W

Pobór mocy w trybie czuwania

Normalna < 0,5 W
Obudzenie sieci < 2 W

BTU (4 Ω, 1/8 mocy)

1476 BTU/h

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł)

431 x 148 x 422 mm
17" x 6 3/8" x 15 5/8"

Wysokość panelu przedniego

131 mm / 5 1/8"

Waga (netto)

16,9 kg

Kolor wykończenia

Czarny

Wszystkie specyfikacje są aktualne w momencie druku.
Michi zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń bez powiadomienia.