

MICHI

X430

AMPLIFICADOR ESTÉREO INTEGRADO



2 x 340 Watts de potência robusta, 4 ohms



Bluetooth com aptX™ HD e AAC



Certificação Roon Tested



Conversor Digital para Analógico ESS premium 32-bit



Inclui controle remoto

O amplificador integrado Michi Prestige X430 representa potência intransigente, engenharia de precisão e acabamento refinado. O X430 oferece impressionantes 340 Watts por canal em caixas acústicas de 4 ohms (210 Watts em 8 ohms). Os estágios de saída Classe AB utilizam transistores de saída push-pull de alta corrente com ajuste personalizado, revelando dinâmica com controle impecável, capaz de alimentar até mesmo as caixas acústicas mais exigentes.

No coração do X430 está um DAC ESS SABRE ES9039Q2M de 32 bits premium, garantindo transparência excepcional e precisão musical. A conectividade digital inclui 3 entradas coaxiais, 3 entradas ópticas Toslink, USB para PC (PCM 32 bits/384 kHz, DSD 256/4X com DoP) e streaming sem fio Bluetooth aptX™ HD/AAC.

A entrada HDMI ARC conecta-se diretamente à sua TV, proporcionando filmes, esportes e jogos em alta fidelidade como um sistema de áudio 2.1 integrado, com duas saídas para subwoofer e dois conjuntos de terminais de alto-falante A-B selecionáveis pelo usuário.

Para os entusiastas de vinil, o X430 também possui uma entrada Moving Magnet Phono, além de três entradas RCA, garantindo compatibilidade com todas as fontes de áudio antigas.

Um transformador toroidal de fabricação própria, em um gabinete com isolamento acústico, alimenta fontes de alimentação proprietárias, oferecendo ruído ultrabaixo, distorção mínima e dinâmica excepcional. Os circuitos críticos são isolados física e eletricamente ao longo de todo o percurso do áudio, aprimorando ainda mais a integridade do sinal.

O Michi X430 combina excelência mecânica com elegância visual. Seu painel frontal de alumínio anodizado, a tampa superior e o botão de volume serrilhado são usinados com precisão para garantir durabilidade e um toque premium. Um painel frontal de vidro sólido com um grande visor colorido de alta resolução é personalizável pelo usuário, apresentando modos de espectro e medidor VU para uma experiência de audição ainda mais envolvente com um acabamento moderno.

O X430 incorpora a paixão de Michi pela integridade musical e engenharia intransigente — projetado para liberar todo o potencial sonoro de leitores de CD, streamers dedicados, fontes de TV e componentes analógicos. Uma solução integrada que dá vida a todas as fontes.

Being Roon Tested means that Michi and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Michi equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

X430

AMPLIFICADOR ESTÉREO INTEGRADO



ESPECIFICAÇÕES

Saída de Potência (FTC)	220 watts/canal (8 Ω)	Seção Digital	
Saída de Potência Máxima (Non FTC)	340 watts/canal (4 Ω)	Resposta de frequência	10 Hz - 20k Hz (+0, -0,4 dB, Máximo)
Saída de Energia Contínua (Non FTC)	210 watts/canal (8 Ω)	A relação sinal-ruído (IHF "A" ponderado)	> 110 dB
Distorção Harmônica Total	< 0,03%	Sensibilidade/Impedância de Entrada	0 dBFs / 75 Ω
Distorção de Intermodulação (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,03%	Nível de saída do préamplificador	1,15 V (na posição de volume de -20 dB)
Resposta de Frequência		Conversor digital para analógico	ESS ES9039Q2M DAC
Entrada Fono	20 Hz-20k Hz (+0 dB, -0,5 dB)	Sinais Digitais Coaxiais/Ópticos	SPDIF LPCM (até 192kHz 24-bit)
Entradas de nível de linha	10 Hz-100k Hz (+0 dB, -0,5 dB)	PC-USB	USB Audio Class 2,0 (até 384kHz 32-bit)* *Instalação do driver necessária
Fator de Amortecimento (1 kHz, 8 Ω)	260		Suporte DSD (até 4X, 11,2 MHz) e DoP (up to 2X, 5,6 MHz) Suporte Roon Tested
Sensibilidade/Impedância de Entrada		HDMI	Compatível com CEC com função ARC PCM de 2 canais apenas (até 48 kHz, 24 bits)
Entrada Fono (MM)	5,56 mV / 47k Ω		
Entradas de nível de linha (RCA)	356 mV / 100k Ω	Requerimentos Poderosos	
Entradas de nível de linha (XLR)	743 mV / 50k Ω	Europe	230 V, 50 Hz
Sobrecarga de entrada		USA	120 V, 60 Hz
Entrada Fono (MM)	66 mV	Consumo de energia	520 watts
Entradas de nível de linha (RCA)	4 V	Consumo de energia em espera	
Entradas de nível de linha (XLR)	10 V	Normal	< 0,5 watts
A relação sinal-ruído (IHF "A" ponderado)		Ativação de rede	< 2 watts
Entrada Fono	> 80 dB	BTU (4 Ω, 1/8 power)	1476 BTU/h
Entradas de nível de linha (RCA)	> 105 dB	Dimensões (L x A x P)	431 x 148 x 422 mm 17" x 6 ³ / ₅ " x 15 ⁵ / ₈ "
Entradas de nível de linha (XLR)	> 100 dB	Altura do painel frontal	131 mm / 5 ¹ / ₈ "
Nível/impedância de saída do pré-amplificador	1,92 V / 100 Ω	Peso (líquido)	16,9 kg, 37,26 lbs.
Controles de tom		Cor	Preto
Bass	$\pm$ 10 dB a 100 Hz		
Treble	$\pm$ 10 dB a 10k Hz		
Separação de canais			
Entrada Fono	> 55 dB		
Entradas de nível de linha	> 55 dB		
Entradas de nível de linha (XLR)	> 55 dB		

Todas as especificações são precisas no momento da impressão.
Michi reserva-se o direito de fazer melhorias sem aviso prévio.