

MICHI

X430

AMPLIFICATORE INTEGRATO



2 x 340 vatios de gran potencia, 4 ohmios



Bluetooth inalámbrico aptX™ HD y AAC



Certificado Roon Tested



Convertidor D/A (DAC) de ESS 32-bit



Incluye control remoto

El amplificador integrado Michi Prestige X430 representa potencia sin concesiones, ingeniería de precisión y artesanía refinada. El X430 ofrece unos formidables 340 vatios por canal en altavoces de 4 ohmios (210 vatios en 8 ohmios). Las etapas de salida de clase AB utilizan transistores push-pull de alta corriente con ajuste personalizado, lo que revela una dinámica con un control impecable capaz de impulsar incluso los altavoces más exigentes.

El corazón del X430 es un DAC premium ESS SABRE ES9039Q2M de 32 bits, que garantiza una transparencia y una precisión musical excepcionales. La conectividad digital incluye 3 coaxiales, 3 ópticos Toslink, PC-USB (PCM 32 bits/384 kHz, DSD 256/4X con DoP) y transmisión inalámbrica Bluetooth aptX™ HD/AAC.

La entrada HDMI ARC se conecta directamente a tu televisor, ofreciendo películas, deportes y juegos en alta fidelidad como un sistema de audio 2.1 integrado con dos salidas de subwoofer y dos juegos de terminales de altavoz A-B seleccionables por el usuario.

Para los amantes del vinilo, el X430 también cuenta con una entrada de phono de imán móvil, así como tres entradas RCA, para garantizar la compatibilidad con todas las fuentes de audio tradicionales.

Un enorme transformador toroidal de fabricación propia, en una carcasa con supresión de ruido, alimenta fuentes de alimentación patentadas que ofrecen un ruido ultrabajo, una distorsión mínima y una dinámica excepcional. Los circuitos críticos están aislados física y eléctricamente en toda la ruta de audio, lo que mejora aún más la integridad de la señal.

El Michi X430 combina excelencia mecánica con elegancia visual. Su placa frontal de aluminio anodizado, la cubierta superior y el control de volumen moleteado están mecanizados con precisión para una mayor durabilidad y una sensación de alta calidad. Un panel frontal de cristal sólido con una gran pantalla a color de alta resolución es personalizable por el usuario e incluye modos de espectro y medidor VU para una experiencia auditiva aún más atractiva con un acabado moderno.

El X430 encarna la pasión de Michi por la integridad musical y la ingeniería inflexible, diseñado para liberar todo el potencial sonoro de reproductores de CD, reproductores de streaming dedicados, fuentes de TV y componentes analógicos. Una solución integrada que da vida a cada fuente.

Being Roon Tested means that Michi and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Michi equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

X430

AMPLIFICATORE INTEGRATO



SPECIFICHE

Potencia de Salida (FTC)	220 vatios/canal (8 ohmios)	Sección Digital	
Potencia Máxima de Salida (Sin FTC)	340 vatios/canal (4 ohmios)	Respuesta en Frecuencia	10 Hz - 20k Hz (+0,-0'4 dB, Máx.)
Potencia Continua de Salida (Sin FTC)	210 vatios/canal (8 ohmios)	Relación Señal/Ruido (ponderación "A")	> 110 dB
Distorsión Armónica Total	< 0'03%	Sensibilidad/Impedancia de Entrada	0 dBfs / 75 ohmios
Distorsión por Intermodulación (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0'03%	Seuil de surcharge des sorties préamplificateur	1'15 V (a -20 dB Posición de volumen)
Respuesta en Frecuencia		Convertidores D/A	ESS ES9039Q2M DAC
Entrada de Fono	20 Hz-20k Hz (+0 dB, -0'5 dB)	Señales de entrada digitales coaxiales/ópticas	SPDIF LPCM (hasta 192kHz 24 bit)
Entradas de Línea	10 Hz-100k Hz (+0 dB, -0'5 dB)	PC-USB	USB Audio Class 2.0 (hasta 384kHz 32-bit)* *Se requiere la instalación de un controlador ("driver") específico
Factor de Amortiguamiento (20 Hz - 20kHz, 8 ohmios)	260		DSD (hasta 4X, 11'2 MHz) con soporte DoP (up to 2X, 5'6 MHz)
Sensibilidad/Impedancia de Entrada			Roon Tested soporte
Entrada de Fono (MM)	5'56 mV / 47k ohmios	HDMI	Compatible con CEC con función ARC
Entradas de Línea (RCA)	356 mV / 100k ohmios		Solo PCM de 2 canales (hasta 24 bits/48 kHz)
Entradas de Línea (XLR)	743 mV / 50k ohmios		
Nivel de Saturación		Alimentación	
Entrada de Fono (MM)	66 mV	Europa	230 V, 50 Hz
Entradas de Línea (RCA)	4 V	EE'UU'	120 V, 60 Hz
Entradas de Línea (XLR)	10 V	Consumo	520 vatios
Relación Señal/Ruido (ponderación "A")		Consumo en Standby	
Entrada de Fono	> 80 dB	Normal	< 0'5 vatios
Entradas de Línea (RCA)	> 105 dB	Activación de la red	< 2 vatios
Entradas de Línea (XLR)	> 100 dB	BTU	1476 BTU/h
Nivel/Impedancia de Salida del Preamplificador	1'92 V / 100 ohmios	(4 ohmios, 1/8 de la potencia nominal)	
Control de Tono		Dimensiones (An x Al x P)	431 x 148 x 422 mm 17" x 6 3/8" x 15 5/8"
Graves	±10 dB a 100 Hz	Altura del Panel Frontal	131 mm / 5 1/8"
Agudos	±10 dB a 10k Hz	Peso (Neto)	16'9 kg
Separación entre Canales		Acabados	Negro
Entrada de Fono	> 55 dB		
Entradas de Línea	> 55 dB		
Entradas de Línea (XLR)	> 55 dB		

Todas estas especificaciones son correctas en el momento de la impresión del presente manual de instrucciones.
Michi se reserva el derecho a realizar modificaciones en las mismas sin aviso previo.