

Опираясь на многолетний опыт компании Rotel, акустическая система Amora 5 создана для обеспечения чистоты, энергии и естественной выразительности звучания. Вдохновленная наследием Rotel в разработке усилителей и аудиокомпонентов и созданная на основе того же фундамента дисциплинированного инженерного опыта, она передает музыку с естественным, захватывающим характером, который ощущается легко и непринужденно.

Система динамиков Amora 5 сочетает в себе 25-мм твитер с шелковым куполом, работающий в диапазоне до 28 кГц, и 165-мм среднечастотный/низкочастотный динамик из тканого волокнистого композита, выбранный для эффективного демпфирования и сбалансированного звучания. Точно настроенный кроссовер на частоте 2,5 кГц объединяет оба динамика с тщательно подобранными компонентами, обеспечивая плавный переход, когерентное позиционирование звука и широкую, стабильную звуковую сцену.

Каждая деталь корпуса влияет на производительность и звучание. Корпус из МДФ с контролируемым резонансом разработан для уменьшения нежелательных искажений, а расположенный сзади фазоинверторный порт обеспечивает расширение низких частот до 48 Гц.



Ламинированная отделка, бесшумная передняя панель и съемная акустическая тканевая передняя решетка придают Amora 5 изысканный внешний вид, подходящий для современных помещений для прослушивания музыки.



Два комплекта позолоченных клемм для подключения акустических систем поддерживают стандартные однопроводные или двухпроводные соединения, что обеспечивает гибкость настройки системы. Имея размеры 350 мм (13,8 дюймов), 190 мм (7,5 дюймов) в высоту, 300 мм (7,5 дюймов) в ширину и 100 мм (11,8 дюймов) в глубину, и вес 7,7 кг (17 фунтов), Amora 5 сочетает в себе эффективное размещение со значительным объемом корпуса и качеством материалов. В результате получилась привлекательная акустическая система, которая прекрасно сочетается с системами Rotel и уверенно вписывается в любую качественную аудиосистему.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дизайн	2-полосная акустическая система с фазоинвертором
Приводные агрегаты	1 x 25 мм (1 дюйм) твитер с шелковым куполом 1 среднечастотный/низкочастотный динамик диаметром 165 мм (6,5 дюймов) из тканого волокнистого композита
Частота кроссовера	2,5 кГц
Частотная характеристика	48 Гц - 28 кГц
Чувствительность (2,83 В среднеквадратичного значения / 1 м)	87 dB
Номинальное сопротивление	8 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя	30 - 120 Вт
Размеры (Ш X В X Г)	350 x 190 x 300 мм
Вес нетто	7,7 кг
Конструкция шкафа	MDF
Отделка шкафа	Матовый черный Матовый белый
Отделка решетки радиатора	Черный
Разъемы для динамиков	Двойное золотое покрытие