

ROTEL®

CD播放机

CD11 Tribute



Texas Instruments
数模转换器



托盘式CD机芯



12V触发输入



内附遥控器

从1989年开始Rotel就自主设计和制造CD播放机，并发布第一台CD播放机RCD-855。自此，Rotel从未停止前进的脚步。

Rotel设计团队很荣幸能有机会与音响传奇大师Ken Ishiwata合作，在广受好评的CD11上创建一个更高性能的机器。有着超过40年的音响设计经验，Ken与Rotel的合作创造出独一无二的特别定制 - CD11 Tribute产品。

CD11 Tribute对功率供应和数字模拟转换电路进行重大升级，精挑细选音频信号电流上的部件，传递出更具空间感、更精准、更细致和更真实的音频。

除了配备RCA模拟和同轴数字输出，前面板还设有显示屏和一个红外线遥控器，CD11 Tribute不仅延续了Rotel的优良传统，还体现了Ken多年来致力于研发音频产品、使其性能远远超于其价格水平的高尚品格。

Rotel CD播放机，
给予您的CD最大的音
乐释放。
更多信息请参见

rotel.com



ROTEL

CD播放机

CD11 Tribute



技术参数

总谐波失真+噪声	0.009% @ 1k Hz
互调失真	0.009% @ 1k Hz
频率响应 (± 0.5 db)	20-20,000 Hz
声道均衡	± 0.5 db
相位线性	± 0.5 degree
声道隔离	> 115 dB @ 10k Hz
信噪比 (“A”加权)	> 125 dB
动态范围	> 99 dB
数模转换器	Texas Instruments
模拟输出阻抗	470 Ω
数字输出	0.5 V, 峰-峰
负载阻抗	75 Ω

基本信息

电源要求 (AC)

欧洲	230V, 50Hz
美国	120V, 60Hz
中国	220V, 50Hz

功率消耗

待机功耗 < 0.5W

BTU

40 BTU/小时

外观颜色

银色和黑色

尺寸 (宽×高×深)

430 x 98 x 314 mm

17" x 3 7/8" x 12 3/8"

前面板高度

80 mm, 3 1/8"

净重

5.8 kg, 12.7 lb

Rotel CD播放机，给予您的CD最大的音乐释放。
更多信息请参见

rotel.com

