

Amora 5

Altoparlante passivo

Basandosi sull'impegno pluridecennale di Rotel, l'Amora 5 è un diffusore progettato per offrire chiarezza, energia ed espressione naturale. Ispirato alla tradizione di Rotel nella progettazione di amplificatori e componenti audio e costruito sulla stessa solida base di competenza ingegneristica, presenta la musica con un carattere naturale e coinvolgente, per un'esperienza d'ascolto senza sforzo.

Il sistema di altoparlanti Amora 5 combina un tweeter a cupola in seta da 25 mm (1 pollice), con una risposta in frequenza che si estende fino a 28 kHz, con un driver per medi/bassi da 165 mm (6,5 pollici) in composito di fibra intrecciata, scelto per un efficace smorzamento e una risposta musicale bilanciata. Un crossover di precisione a 2,5 kHz integra entrambi gli altoparlanti con componenti accuratamente selezionati, garantendo una transizione fluida, un'immagine sonora coerente e un palcoscenico sonoro ampio e stabile.

Ogni dettaglio del cabinet contribuisce alle prestazioni e alla presentazione. Il cabinet in MDF a risonanza controllata è progettato per ridurre le colorazioni indesiderate, mentre la porta reflex posteriore supporta l'estensione delle basse frequenze fino a 48 Hz.



Le finiture in laminato, il pannello frontale senza viti e la griglia anteriore rimovibile in tessuto acustico conferiscono all'Amora 5 un aspetto raffinato, adatto agli ambienti di ascolto moderni.



I doppi set di terminali per altoparlanti placcati in oro supportano connessioni standard a filo singolo o bi-filo, consentendo una configurazione flessibile del sistema. Con un'altezza di 350 mm (13,8 pollici), una larghezza di 190 mm (7,5 pollici) e una profondità di 300 mm (11,8 pollici) e un peso di 7,7 kg (17 libbre), Amora 5 bilancia un posizionamento efficiente con un volume significativo del mobile e una sostanza materiale. Il risultato è un altoparlante accattivante che si abbina magnificamente ai sistemi Rotel e si inserisce con sicurezza in qualsiasi configurazione audio di qualità.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Progetto	Diffusore bass-reflex a 2 vie
Unità di azionamento	1 tweeter a cupola in seta da ø 25 mm (1 pollice) 1 altoparlante per medi/bassi in composito di fibra intrecciata da ø 165 mm (6,5 pollici)
Frequenza di crossover	2,5 kHz
Risposta in frequenza	48 Hz - 28 kHz
Sensibilità (2,83 Vrms / 1 m)	87 dB
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza dell'amplificatore consigliata	30 - 120 Watts
Dimensioni (L × A × P)	350 x 190 x 300 mm 13,8 x 7,5 x 11,8 in
Peso Netto	7,7 kg (17 lb)
Struttura dell'armadio	MDF
Finiture per mobili	Nero opaco Bianco opaco
Finisci il colore	Nero
Terminali per altoparlanti	Doppia placcatura in oro